

FCAD5128a-8MW特性評価
 +10Vユニポーラ入力 2012年7月17日

測定機器 2100/100デジタルマルチメーター
 トレーサビリティチャート付校正済

入力感度(V) 1.52588E-04=(10V/65536)

入力電圧(マルチメーターによる測定)	アナログ変換値から求めた電圧値(平均値:V)	入力電圧-変換値換算電圧値(V)	変換誤差
1.002141V	1.00217	-2.87890E-05	-0.00287%
2.00148V	2.00144	3.82197E-05	0.00191%
3.00519V	3.00512	7.34389E-05	0.00244%
4.00065V	4.00064	9.12070E-06	0.00023%
5.00505V	5.00513	-8.03196E-05	-0.00160%
6.00284V	6.00286	-1.98722E-05	-0.00033%
7.00655V	7.00668	-1.24973E-04	-0.00178%
8.00116V	8.00131	-1.48957E-04	-0.00186%
9.00389V	9.00418	-2.91970E-04	-0.00324%
9.95062V	9.95122	-6.04165E-04	-0.00607%